



HX 6000

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия INTENS

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель HONDA
- Прочное и высокопроизводительное оборудование

Серия INTENS

Прочность, износостойкость и простота, требуемые для постоянного использования, в том числе в сложных условиях.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

HX 6000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	INTENS
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	6
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	6.10
Расх. 75% (л/ч) *	2.50
Запас хода 75% (ч) *	2.44
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	82.71981155377080
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	68.34074513584910

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Тип двигателя	GX390
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электр. и ручной пуск
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	389
Емкость по маслу, л	1.10

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

Собственности, отчужденной и коробки

1 розетка 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	77
Ширина (см)	57
Высота (см)	59
Вес нетто (кг)	79

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	78.50
Ширина (см)	58
Высота (см)	59.50
Вес (кг)	81.50
Тип палеты	120/80
Количество коробок на палете	6
Высота упакованной палеты (см)	191.50
Вес упакованной палеты (кг)	499



ООО «Синергетика» - мастер-дистрибьютор SDMO в России
127299, Москва, ул. Космонавта Волкова д.10, стр.1, тел. (495) 786-4812, факс (495) 786-4813, бесплатный звонок из РФ: 8 (800) 100-7070
www.sdmo-master.ru info@sdmo-master.ru

Недоговорной документ — Стремясь к повышению качества своей продукции, компания SDMO Industries оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять любые характеристики, указанные в настоящем документе. *ISO 8528.

Аксессуары Книги



Воронка



Руководство по использованию и обслуживанию

ВАРИАНТЫ



R02

R02

Этот набор включает счетчик отработанных часов и устройство защитного отключения.



R05M

R05M

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.



RKB2

RKB2

Тележка для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт



34992310
33203

R19

10 комплектов для обслуживания для двигателя Honda GX390 (кроме Alizé 6000E и Alizé 7500 TE)



RH1

RH1

Защитный чехол для электрогенераторов, сварочных агрегатов и механических насосов SDMO



RPM

RPM

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В